

# NOVA 10 CONNECT

Projecteur LED COB de 10 000 lumens pour batteries 18 V/20 V

ORIGINAL  
SCANGRIP

SINCE 1906

NOVA 10 CONNECT, puissant et robuste, est doté de la dernière technologie COB LED et produit jusqu'à 10 000 lumens, ce qui en fait un projecteur universel pour les professionnels exigeants.

NOVA 10 CONNECT est compatible avec le système de batteries METABO/CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP. L'ALIMENTATION SCANGRIP peut être utilisée directement sur secteur offrant une disponibilité illimitée de la lumière. NOVA 10 CONNECT dispose également d'une batterie de secours interne assurant 1 heure supplémentaires à 1 000 lumens.

Grâce à l'application conviviale de contrôle BLUETOOTH, vous avez la possibilité extraordinaire d'allumer/éteindre et de contrôler jusqu'à quatre lampes via un appareil mobile. Le variateur d'intensité intégré vous permet de régler la puissance lumineuse sur cinq niveaux différents. Cette fonction permet de gagner du temps en évitant les manipulations et augmente l'efficacité du travail au quotidien. Il est équipé d'un affichage de l'autonomie de la batterie, du niveau de luminosité, et intègre aussi une power bank.

NOVA 10 CONNECT est extrêmement robuste et étanche (IP65). Son design est élégant, avec une poignée de transport et un support orientable qui permet un montage direct sur le TREPIED SCANGRIP.

Bluetooth  
Light control app



**BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET L'ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT**

**CONNECTEURS SCANGRIP pour batterie 18 V/20 V**

- BERNER - 03.6155C
- BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C
- BOSCH GREEN - 03.6141C
- DEWALT - 03.6142C
- EINHELL - 03.6143C
- FEIN - 03.6144C
- FESTOOL - 03.6153C
- FLEX - 03.6145C
- HAZET - 03.6146C
- HIKOKI - 03.6147C
- INGERSOLL - 03.6152C
- MAKITA - 03.6148C
- MILWAUKEE - 03.6149C
- PANASONIC - 03.6156C
- RIDGID - 03.6154C
- SNAP-ON - 03.6151C
- WÜRTH - 03.6150C

**Accessoires**



ALIMENTATION  
03.6123C



CAS BATTERIE  
18 V 5.2 Ah  
03.6121



CAS CHARGEUR  
03.6122

**NEW**

DESIGNED BY  
SCANGRIP  
IN DENMARK



Utilisez l'ALIMENTATION SCANGRIP pour une connexion directe sur secteur

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- LED COB Haute Performance
- 165 lm/W
- 1600-16000 lux@0.5m
- 10000 lm@100% / 7500 lm@75% / 5000 lm@50% / 2500 lm@25% / 1000 lm@10%
- Compatible avec système de batterie METABO/CAS 18 V et toutes les autres batteries de 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP
- Autonomie : 1.25-12h @batterie 18V 5.2 Ah, batterie secours: 1h @1000 lm
- IK07
- IP65, IP54 avec couvercle batterie
- Poids 3.72 kg
- Dimensions 304x292x131mm

**JUST CONNECT**

Ajoutez le connecteur adapté à votre batterie



**NOVA 10 CONNECT**

Réf. 03.6102C

EU DESIGN PATENT  
NO. 213346

3  
years  
warranty

PATENT PROTECTED